

התקנת מתג מחליף

התקנת מתג מחליף תיעשה במקרה של מתג מחליף עם הדלקה אחת וכשאינן קו 0:



מפרט טכני

מתח הפעלה: 110-230V, 50Hz
צריכת הספק: 30mW
טמפרטורת הפעלה: 50°C - 10°C
עומס מקסימלי: 2A
סוג הגנה: IP 40

- חבר במתג הראשי את הפאזה החוזרת ל-L1.
- במתג המחליף חבר את הפאזה ל-LIN.
- גשר בין L1 של המתג הראשי ל-L1 של המתג המחליף.
- גשר בין LIN של המתג הראשי ל-LIN של המתג המחליף.
- שים לב - תאורת הרקע של המתג המחליף נועדה להיות חלשה יותר מתאורת הרקע של מתג רגיל.
- המתג המחליף יתפקד רק לאחר הצימוד למערכת המרכזית!!