

SW-PT מודול חכם לדוד/תנור 16A דו קוטבי

מק"ט – SB-PT

מודול חכם זה מיועד לדוד או תנור חשמלי.

המתג הינו דו קוטבי עם ניתוק של פאזה וגם של האפס. ניתן להתקנה ללא שינוי תשתית והשחלת חוטים. כל לחיצה על המתג לדוד חשמלי מוסיפה חצי שעה לפעולת הדוד. עד לשעתיים. למתג החכם 4 מקטעים מוארים. כל מקטע מציין הדלקה של חצי שעה. ניתן באפליקציה להדליק את המתג הדוד עד 5 שעות. למתג חיישן זרם – אשר מגן על המתג מפני עומס יתר. כמו כן מודד את צריכת הזרם של המתג.

תאור המוצר // מודול 16A דוד קוטבי לדוד או תנור חשמלי

100-240V | 50-60 Hz

0-16A (3500VA)

433.5-434.5 Mhz

עד 100m

הדלקה/כיבוי, הדלקה עם מתוזמנת

גוון של צבע ועוצמת הארה ניתנים להגדרה באפליקציה

0-30A

הגנה כפולה: //1 פיוז טרמי להגנה בפני חימום יתר. //2 הגנת חיישן זרם

אורך 44 מ"מ, גובה 44 מ"מ, עומק 30 מ"מ

מותאם למגוון פנלים דקורטיביים

אספקת חשמל

טווח העומס

תדר שידור

טווח שידור

פונקציונליות

תאורת רקע

חיישן זרם

הגנות ובטיחות

מימדים

הוראות התקנה

- במתג כח **חובה** לחבר קו אפס.
- מתג הכח מבצע ניתוק דו קוטבי!

חוט הפאזה יחובר ל-Lin
חוט האפס יחובר ל-Nin
חוט הפאזה היוצאת (לדוד) ל-Lout
חוט האפס היוצא (לדוד) ל-Nout

