

קביעת הפונקציונליות במודול מאסטר

–יש סרטוני הדרכה והדגמה בערוץ של YouTube SwitchBee

סרטון הסבר לקביעת הפונקציונליות - בלינק הבא:

<https://www.youtube.com/shorts/Qb5laOJnpj4>

להלן הוראות לקביעת פונקציונליות.

1. קביעת הפונקציונליות תתבצע תוך דקה מחיבור לחשמל.
2. יש ללחוץ לסירוגין - לחצן ימין, לחצן שמאל, לחצן ימין, לחצן שמאל - 6 פעמים.
3. לאחר הלחיצות לסירוגין התאורה של המתג תהבהב בעוצמה גבוהה.
4. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד הלחצנים. לחיצה זו תעבור בין הקונפיגורציות. תאורה-תאורה, תאורה- תריס, תריס-תאורה, תריס תריס.
5. תריס מצויין בצבע צהוב. תאורה מצויינת בצבע כחול.
6. כדי לשמור את הקונפיגורציה שנבחרה - יש ללחוץ שוב 6 פעמים לסירוגין - ימין שמאל ימין שמאל ימין שמאל. התצוגה תהבהב שוב בעוצמה גבוהה. וקונפיגורציה החדשה תשמר.
7. חשוב - הקונפיגורציה לא מאופשרת לאחר דקה מהכנסה לחשמל.